

## EP16000E-VG/LS

Artikelnr.: 987001601



### **Aggregaat :**

**1~ 230V**

Stand-by vermogen (kVA):	16
Stand-by vermogen (kW):	16
Continu vermogen (kVA):	14,5
Continu vermogen (kW):	14,5
Ampère (continu):	63
Afmetingen in cm (l x b x h):	100 x 64 x 72
Droog gewicht (kg):	210

### **Motor:**

#### **Merk / Type:**

**BRIGGS&STRATTON VANGUARD 31PK**

Vermogen:	23 kW (3600 tpm), benzine, 2-cilinder, luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	895 cm <sup>3</sup>
Verbruik (bij 75% belasting):	7 liter/uur
Tank:	41 liter
Autonomie (bij 75% belasting):	5,8 uur
Starter:	Elektrisch (12V)
Geluidsniveau bij 75% belasting op 7m:	79 dB(A)/7m
Uitrusting:	Met oliedrukbeveiliging

### **Alternator:**

#### **Merk / Type:**

**Leroy Somer LSA 37L6, 16kVA - borstelloos**

Nominale spanning:	1~ 230V
Frequentie:	50 Hz (3000 tpm)

**Uw EUROPOWER dealer**



**Argumenten:**

- Aggregaat met kwaliteitsvolle VANGUARD 31PK benzinemotor, 2 cilinder, luchtgekoeld
- Borstelloze Leroy Somer LSA37L6 alternator, condensator geregeld
- Beveiligingspanelen
- Centraal ingebouwd hijs oog
- Brandstofpomp (type membraanpomp)
- Grote geïntegreerde tank (41 liter) met mechanische brandstofniveaumeter
- Bedieningspaneel met:
  - voltmeter
  - urenteller
  - stopcontacten (1 x schuko 230V, 1 x 63A 230V 3-polig CEE)
  - thermo-magnetische beveiligingen
- Onderhoud: brandstoffilter, oliefilter, luchtfilterelement, olievuldop, olie- /brandstofaflaatdop zijn gemakkelijk bereikbaar
- 12V batterij 45Ah

**Opties:**

- Aardlekbeveiliging + aardingspin
- Isolatiebewaking "IB Protector" gecombineerd met overspannings-, onderspannings- en frequentiebeveiliging, met gebruikerscode
- Ampèremeter, frequentiemeter
- Automatisch Start Stop Systeem bij netuitval
- Afstandsbediening
- Wielkit

