

EP16000E-VG/LS

Artikelnr.: 987001601



Stromerzeuger:

1~ 230V

Leistung Standby (kVA):	16
Leistung Standby (kW):	16
Dauerleistung (kVA):	14,5
Dauerleistung (kW):	14,5
Ampere (kont.):	63
Maße in cm (L x B x H):	100 x 64 x 72
Trockengewicht (kg):	210

Motor:

Hersteller / Typ:

BRIGGS&STRATTON VANGUARD 31PS

Leistung:	23 kW (3600 UpM), Benzin, 2 Zylinder, luftgekühlt
Hubraum:	895 cm ³
Verbrauch (bei 75% Belastung):	7 Liter/Stunde
Tankinhalt:	41 Liter
Laufzeit (bei 75% Belastung):	5,8 Stunden
Starter:	Elektrisch (12V)
Schallpegel bei 75% Belastung in 7m:	79 dB(A)/7m
Ausstattung:	Fehlerabschaltung bei Öldruckmangel

Generator:

Hersteller / Typ:

Leroy Somer LSA 37L6, 16kVA - bürstenlos

Nennspannung:	1~ 230V
Frequenz:	50 Hz (3000 UpM)

Ihr EUROPOWER Vertreter



Argumente:

- Stromerzeuger mit qualitativem VANGUARD 31PS Benzinmotor, 2 Zylinder, luftgekühlt
- Leroy Somer LSA37L6 Generator ohne Bürsten, Spannungsreglung mit Kondensator
- Sicherheitsarmaturen
- Zentral integriertes Hebeauge
- Kraftstoffpumpe (Typ Membranpumpe)
- Großer integrierter Kraftstofftank (41 Liter) mit mechanischem Kraftstoffmesser
- Schalttafel mit:
 - Voltmeter
 - Stundenzähler
 - Steckdosen (1 x Schuko 230V, 1 x 63A 230V 3-polig CEE)
 - Thermisch-Magnetischen Schutzschaltern
- Wartung: Kraftstofffilter, Ölfilter, Luftfilterelement, Ölfüllstutzen, Öl- /Kraftstoffablaßschraube sind sehr gut erreichbar
- Batterie 12V 45Ah

Optionen:

- Fehlerstrom-Schutzschalter + Erdungsspieß
- Isolationsüberwachung "IB Protector" kombiniert mit hoher Spannungs-, niedriger Spannungs- und hoher Frequenzsicherung, mit Benutzercode
- Amperemeter, Frequenzmeter
- Automatische Start/Stop-Steuertafel bei Netzausfall
- Fernbedienung
- Radsatz

